



BTPROシリーズインカム
BTアップデートPRO Q&A

バージョンアップQ&A

Q. 最新版のファームウェアバージョンは何ですか

A. ver. 08/05/2018 です。

Q. 最新版のファームウェアを使っているかどうかは何を見れば分かりますか

A. BTアップデータPROの画面左上のバージョン右横に、08/05/2018 の表示があれば最新版です。
これより前の日付けのものと、最新版では御座いません。


Q. 最新版のBTアップデータPROを使っているかどうかは何を見れば分かりますか

A. BTアップデータPROの画面左角のバージョン名が V 3.65 だと最新版です。

Q. PCとインカムを接続しても、BTアップデータPROの画面が多言語表示のまま先に進まない

A. ① PCとインカムとの接続は、ミッドランド純正の一又充電ケーブルもしくは、
二又ケーブルの長い方のmicroUSB端子にて行って下さい。

② 最新版のBTPRO用のアップデータをご使用頂いているかご確認ください。こちらのアイコンです。



③ 一度画面を閉じ、ケーブルを外して下さい。再度ケーブルを接続の上、BTアップデータPROを立ち上げて下さい。

④ 一度画面を閉じ、ケーブルを外してPCの再起動を行って下さい。

⑤ 可能でしたら別のPC環境にてお試しください。

Q. ファームウェア更新中に「転送エラー」の表示が出た

A. 更新処理がなんらかの原因で停止してしまっています。

① BTアップデータPROの画面を閉じ、一度PCを再起動の上再度お試しください。

② 可能でしたら別のPC環境にてお試しください。

バージョンアップQ&A

Q. ファームウェアのzipファイルがPCに保存と同時に解凍されてしまう

A. WEBサイト上のファームウェアバージョン名の上にマウスのカーソルを置き、右クリックし、対象をファイルに保存を選択するとzipファイルのままファームウェアを保存することが出来ます。

Q. アップデート後にインカムの電源を入ると、FMラジオモード以外に切り替わらない

A. アップデートの際に、全てのBluetooth情報は削除されます。
ミッドランドのインカムは、ペアリングされたインカムや携帯電話が無い場合はインターカムモード、フォーンモードの音声案内が流れない仕様です。
大変お手数ですが、再度周辺機器とのペアリングを行って頂きますようお願い致します。
ペアリング後に各種音声案内へ切り替えが可能となります。